

Cum se instaleaza casa de marcat:

1. Se instaleaza driverul casei de marcat ZFPLabServer:

- driverul casei de marcat se instaleaza de la urmatorul link : click [aici](#)
- daca nu functioneaza driverul se poate incerca si click dreapta pe iconita si optiunea Run as administrator
- driverul pentru cablu USB se instaleaza de [aici](#) sau de [aici](#)
- trebuie sa se instaleze si o [extensie](#) de tiparire [bon fiscal](#) la casa de marcat direct din browser de [aici](#)

2. Cum se fac setarile pentru casa de marcat Tremol M20 in aplicatia de gestiune stocuri online:

- se selecteaza modelul casei de marcat Activa Galaxy Plus, Adpos M sau Tremol M20 ca in imaginea de mai jos

The screenshot shows the 'Configurare: Case de Marcat' (Cash Register Configuration) screen. The interface is in Romanian and contains the following fields and settings:

- Punct de Lucru:** SEDIUL SOCIAL
- Calea catre Driver:** C:\Temp
- Casa de Marcat:** TREMOL M20
- Ruleaza Driver:** DA
- Mod Card:** 1
- Stornare produse:** (empty dropdown)
- Mod Cash:** 0
- Cota TVA A:** 19%
- Cota TVA B:** 9%
- Cota TVA C:** 5%
- Mod Tichet:** 4
- Cota TVA D:** 0%
- Cota TVA E:** Neplatitor de TVA
- Cota TVA F:** -
- COM / IP:** COM4
- Baud Rate / Port:** 9600

At the bottom, there are navigation buttons (back, refresh) and a 'Modifica' (Modify) button.

3. Cum se verifica daca sunt efectuate setarile de conexiune a casei de marcat la calculator:

- se deschide casa de marcat cu butonul **ON/OFF**
- se apasa butonul **MODE** pana in meniul PROGRAM si se apasa **33333** si pe ecran va aparea Program 0-9
- la optiunea 0 Parametri se apasa **TOTAL** si o sa apara pe ecran Param (0)
- se apasa **12 TOTAL** si pe ecran va aparea 12 Com. PC 1

- daca pe ecran apare 12 Com. PC 0 se apasa **TOTAL** pana apare 12 Com. PC 1
- si apoi se iese cu **MODE** pana ajunge in meniul principal

4. Cum se trece casa de marcat **Tremol M20** in modul de lucru cu calculatorul:

- se deschide casa de marcat cu butonul **ON/OFF**
- se apasa butonul **MODE** pana in meniul REG OPER si se apasa **0 TOTAL** si pe ecran va apare 0.00

5. Alte comenzi in casa de marcat:

- Raport X:
 - se deschide casa de marcat cu butonul **ON/OFF**
 - se apasa butonul **MODE** pana in meniul RAPORT X si se apasa **2222** si pe ecran va apare Raport zilnic X
 - si se apasa tasta **TOTAL**
- Raport Z :
 - se deschide casa de marcat cu butonul **ON/OFF**
 - se apasa butonul **MODE** pana in meniul RAPORT Z si se apasa **1111** si pe ecran va apare Raport zilnic Z
 - si se apasa tasta **TOTAL**